

Radio Kenwood PKT-300E



Codes produits :

Référence 700KENPKT300

EAN13 : 019048242075

CUP : -

Galerie de produits :



Description du produit :

Radio Kenwood PKT23 avec chargeur et batterie :

Avec ses 110 g, la radio PKT23E est la plus légère des radios Kenwood PMR446 sans licence.

Conforme à la norme d'étanchéité IP54 ainsi que la norme de résistance MIL STD 810 C/D/E/F/G.

Simple, intuitive, cette radio est très facile d'utilisation. Compacte, elle se tient dans le creux de la main, dans une poche, à la ceinture grâce à son clip ou autour du cou à l'aide d'un cordon. Et ceci sans gêner son utilisateur puisque, sans son antenne, elle est aussi petite qu'une carte de crédit !

Le PKT-23E offre jusqu'à **8 canaux** permettant d'attribuer un canal à des membres spécifiques de votre équipe. Une alerte vocale vous prévient lorsque vous changez de canal et l'utilisateur peut modifier la fréquence de canal sans logiciel de programmation.

D'une puissance de 500 mWatts, cette radio dispose d'une portée allant jusqu'à 8 km (données fabricant) pour des communications en mode direct sur la même fréquence.

Sa batterie intégrée de 1430 mAh permet un fonctionnement allant **jusqu'à 15 heures d'autonomie**.

La **fonction Vox** équipe également ce talkie walkie Kenwood PKT-23E, **permettant une utilisation en main libre par déclenchement à la voix** (cette fonction doit être activée par programmation préalable. cf. notice). Les écouteurs ne sont pas fournis mais sont connectables en jack 3,5 mm.

Profitez de l'**éclairage LED multi-couleurs** de votre PKT-23 E vous indiquant les différents états de transmission ainsi qu'un niveau faible de batterie.

Un signal lumineux et un bip alertent également d'un appel entrant.

Le PKT-23 E est équipé d'une sortie micro USB permettant de charger celui-ci avec un câble micro USB.

Caractéristiques :

- Talkie Walkie PMR446 sans licence
- La plus légère et la plus petite radio Kenwood 110 g
- Conforme IP54, résistance à la poussière/eau, et répondant aux normes MIL-STD 810 C/D/E/F/G
- Autonomie : jusqu'à 15 h de fonctionnement
- 8 canaux programmables
- Vox mains libres (déclenchement à la voix)
- Éclairage LED multi-couleurs
- Rechargement via un port standard micro USB (similaire aux chargeurs de smartphone)
- Jack 3,5D intégré permettant de brancher une oreillette pour un meilleur confort d'utilisation

Le PKT23 est livré avec :

- Un émetteur/récepteur Kenwood PKT-23E??????
- Un chargeur rapide KSC-44CR
- Une Batterie Li-ion (3.8 V/1430 mAh) KNB-71L
- Un Clip ceinture KBH-20
- Le manuel d'utilisation